

適用 : OPAL8001

用途 : 一般用途

シルク番号	種別	備考
Q1、Q2、Q5、Q6、 Q11、Q12、Q13、Q14	BJT(NPN)	耐圧30V30mA以上の小信号用トランジスター
Q3、Q4、Q7、Q8、 Q9、Q10、Q15、16	BJT(PNP)	耐圧30V30mA以上の小信号用トランジスター
R1、R3、R10、R12	18kR	
R2、R4、R9、R11	47kR	
R5、R6、R7、R8	22R	
R13、R15	240R	
R14、R16	150R	
R17、R22	7.5kR	
R18、R21	47R	
R19、R20	22R	
JP	2Pin ジャンパーポスト	位相補償スイッチ 要ジャンパーピン装着
CC	100~1000pF	位相補償コンデンサー フィルム、マイカなど 安定性と音質の調整
C1、C2	0.01~47uF	前段電源デカップリングコンデンサー 各種コンデンサー 音質への影響大
C3、C4	0.01~47uF	後段電源デカップリングコンデンサー 各種コンデンサー 音質への影響大
ピン番号1~30	ピンポスト	コネクター用のストレートピン 15×1を2本